

Super Mini FullHD Sikkerhedskamera med Bevægelsessensor SQ11



Specifikationer:

- Model: SQ11
- Synsvinkel: 140 grader
- Kerasensor: CMOS GC1024
- Loop-optagelse: Ja
- Videopløsning: 1080p@30fps, 720p@30fps (max 1920x1080)

- Billedopløsning: 12MP
- Hukommelse: microSD kort op til 32GB (medfølger ikke)
- Batteriets kapacitet: 200mAh
- Uafbrudt videooptagelse: 1 time og 30 minutter
- Mål: 2,3 cm x 2,3 cm x 2,3 cm
- Vægt: 20 g

Produktinformation

1. Tænd/Sluk knap
2. Tilstand knap
3. IR lampe
4. LED indikator
5. Ultra wide vinkel
6. TF kortport
7. Mini USB-port
8. Nulstil
9. Holder



Inden du bruger det første gang, skal du oplade kameraet helt. Du kan også oplade kameraet mens du bruger det.

Instruktioner

1. Tænd for kameraet
 - Hold Tænd/Sluk knappen nede, de røde og blå lamper tændes, vent på at den blå lampe blinker langsomt (hvis der ikke er et TF kort, blinker de røde og blå lamper i 5 sekunder, og slukker så).
2. Sluk for kameraet
 - Hold Tænd/Sluk knappen nede i 6 sekunder, de røde og blå lamper blinker, og slukker så.
3. Skift forbindelsestilstand
 - Hold tilstandsknappen nede i 3 sekunder i standbytilstand for at aktivere bevægelsessensoren (tryk på en tilfældig knap for at slukke for bevægelsessensoren).