

Brugermanual til Multifunktionel Trådløs Oplader Station med Ur C100



Specifikationer

- Model: C100
- Input: DC 9V-2A/3A, QC3.0
- Smartphone output: 15W/10W/7,5W/5W
- Apple Watch output: 2W
- AirPods output: 3W
- Opladningsrækkevidde: op til 8mm
- Opladningseffektivitet: op til 73%
- Urets batteri: 2032
- Mål: 220mm x 150mm x 100mm
- Vægt: 220g



1. Trådløst spolecenter
2. Trådløst spolecenter
3. Til AirPods 2/AirPods Pro
4. Til Apple Watch
5. Anvendelse af den vertikale oplader (blå for opladning, blinkende rødt for et fremmed objekt eller påvisning af høj temperatur)
6. Anvendelse af AirPods oplader (blå for opladning, blinkende rødt for et fremmed objekt eller påvisning af høj temperatur)
7. Klokkeslæt
8. Nulstillingsknap

Indstilling af ur

- Et langt tryk på + knappen (uret vil begynde at blinke).
- Et kort tryk på M knappen for at skifte mellem år, dag og klokkeslæt. Juster året, måneden, dagen og klokkeslættet ved at trykke på + or – knapperne.
- “24 Timer” vil begynde at blinke, tryk så kort på + knappen for at vælge mellem 24-timer eller 12-timer display.
- Tryk kort på M knappen for at vælge mellem display tilstande: dP-1 (kun klokkeslæt) eller dP-2 (klokkeslæt og dato).
- Et langt tryk på M knappen for at slukke displayet, et kort tryk på M knappen for at tænde igen.
- Kort tryk på + knappen for at justere lysstyrken.