

K6 Wi-Fi Hjemmeovervågningskamera med Nattesyn



Download og installer appen

Brug browseren, scan QR-koden for at downloade og installere det; eller søg efter "Linklemo" i Apple Store / Google Play / mobilapp store og installer det.



APP: Linklemo

APP-forbindelse

1. Åbn APPEN, registrer dig og log ind;
2. Åbn mobiltelefonens indstillinger for at oprette forbindelse til 2.4G WiFi (trådløs kvalitet), og tænd mobiltelefonens Bluetooth;
3. Klik på "Tilføj enhed" i APP'en for automatisk at scanne enheder, indtil enheden er scannet (FIG. 1), klik på "Tilslut nu" for den tilsvarende enhed, og klik på "Næste" (FIG. 2). Når de blå indikatorlamper er tændt, kan du tilpasse enhedsnavnet (FIG. 3), hvilket betyder, at tilføjjelsen er vellykket.



FIG 1.

FIG 2.



FIG 3.

Hvis enheden ikke kan tilføjes i længere tid, skal du trykke på knappen længe nok i 5 sekunder for at aktivere distributionsnetværkstilstanden igen.

4. AP-tilstand [ingen netværksforbindelse]: Tryk på afbryderknappen i 2 sekunder, og tryk derefter på nulstillingsknappen i 5 sekunder, indtil den blå indikator blinker; find og tilslut wifi'et før "LLM _" med adgangskoden 12345678; Åbn APP'en for at bruge den.

Bemærk: 1. Når du bruger den trådløse forbindelsestilstand, skal du opretholde WiFi-forbindelsen. 2. Når du vender tilbage til APPEN, skal du vælge Annuller, når netværkspopup-vinduet vises.

Sager, der kræver opmærksomhed

1. Sørg for, at Bluetooth er tændt, og at WiFi-netværksmiljøet er i orden. Enheden understøtter ikke 5G WiFi;
2. Prøv ikke at klæbe til metaldøren over installationen;
3. Du skal indstille tilladelser via APP'en for normalt at kunne bruge produktet;
4. Sørg for, at strømforsyningen er tilstrækkelig, og at strømforsyningen er tilsluttet;
5. Efter installationen skal du rive linsens beskyttelsesfilm af før brug.