

1. Introduktion til produktet

Dette produkt er skabt til at modtage og transmittere, en 2-i-1 Bluetooth enhed. Dette produkt er simpelt at bruge og kan både transmittere og modtage alle lydsignaler. Gennem en Bluetooth-forbindelse, kan du høre musik fra din telefon på dit traditionelle musikapparat. Når du har enheden i Bluetooth transmitterende tilstand, er det meget nemmere at transmittere lyden fra dit TV, CD eller MP3 afspiller, til din Bluetooth højttaler eller headset. Da produktet har en teknologi der sørger for en lav latenstid, understøtter denne enhed også realtids transivering af online spil, TV og film. Dette produkt har et indbygget, genopladeligt batteri, som har en lang batterilevetid. Det løser dine problemer med begrænset lydudstyr og udvider med et hav af funktioner, der gør lydoverførslen nemmere.

2. Produktets primære parametre

- Bluetooth version: 4.2
- Bluetooth understøttelse: A2DP og AVRCP
- Understøtter flere codec formater: MP3, WAV, WMA, APE, FLAC
- Rækkevidde: >20M (åbent rum)
- Inputspænding til opladning: DC 5V
- Strømforsyning: 3.7V
- Strømforbrug: afspilning ved mindre end 20mA, standby ved 0.6-4.5mA, lukker ned ved 2 mikroampere
- Virketid: >10 timer
- Opladningstid: 2 timer
- Signal-støj-forhold: mere end 95db

- Understøtter en-til-to: TWS-funktionen (NB: en-til-to betyder at to telefoner kan forbinde til en enhed. Forbindelsessekvensen betyder prioriteret afspilning; TWS betyder 1 telefon med to højttalere, en venstre kanal og en højre Road. Den venstre og højre kanal kan, men behøver ikke at være separeret) -- denne funktion bliver opgraderet når softwaren bliver opgraderet.
- Input/Output forbindelse: 3.5mm Stereo høretelefonstik
- Kompatibilitet: Modtageren er kompatibel med Android og iOS styresystemer der bruges på adskillige telefoner; transmitteren er kompatibel med CSR Czech Republic, netværket, star micro, Ankaï, RDA, Jianrong, Jie Li og andre Bluetooth lydprogrammer.

3. Pakken indeholder

- 2-i-1 Bluetooth maskine x 1
- Produktets specifikationer x 1
- USB opladerkabel x 1
- 3.5mm lyd kabel x 1

4. Opladning

Dette produkt har et indbygget, genopladeligt batteri, som kan stå på standby samt bruges i lang tid. Det anbefales at oplade batteriet helt op, før du bruger den første gang.

- A. Tilslut den ene ende af MicroUSB opladerkablet i produktets opladerindgang, og den anden ende i en

standard USB indgang (såsom telefonens oplader, computerens USB interface).

- B. Oplad i omkring 2 timer.
- C. Det røde lys er tændt ved opladning og slukker når opladningen er fuldført.
- D. Du kan afspille musik under opladning. Når batteriniveauet er for lavt, men du gerne vil bruge dette produkt, kan du sagtens nyde musik mens den oplader.

Modtagende tilstand: Dette produkt er standard drevet. Når enheden tændes, kan du forbinde den via Bluetooth ved at parre med "RX-TX-10".

Transmitterende tilstand: Tryk og hold tænd-knappen nede, og klargør Bluetooth-enheden der skal forbindes. På samme tid skal du holde Modtager + og - knapperne nede, for at skifte til den transmitterende tilstand, som automatisk vil forbinde med Bluetooth-enheden.



1. Modtagende tilstand
2. Bluetooth lys
3. Transmitterende tilstand
4. Tænd-knap
5. Lydstyrke - / Forrige sang
6. Opladerindgang
7. Lydstyrke + / Næste sang