

Brugervejledning til Universelt Vandtæt Trådløst Headset K10C



Specifikationer:

- Bluetooth version: v4.1
- Maksimal batterilevetid: 8 timer

- Opladningstid: omkring 2 timer
- Vandtæt certificering: IPX5
- Opladerens interface: MicroUSB



- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1) Tænd/Sluk | 6) Højtaler |
| 2) Lydstyrke + | 7) Multifunktionel knap |
| 3) Lydstyrke - | 8) 180 graders rotation |
| 4) Lydløs-knap | 9) 200 graders rotation |
| 5) MicroUSB-opladerindgan | 10) Dobbelt-mikrofon |

g

Forbind headsettet til en smartphone

Tænd headsettet og hold den multifunktionelle knap nede i ca. 5 sekunder, indtil indikatoren begynder at blinke i en rød og blå farve. Aktiver Bluetooth på din telefon og led efter headsettet på listen over tilgængelige enheder. Når du finder headsettet skal du tilslutte det og skrive kodeordet hvis nødvendigt. Standardkodeordet er 0000.

For at forbinde headsettet til to telefoner, skal du tænde headsettet og holde den multifunktionelle knap nede i ca. 5 sekunder, indtil indikatoren begynder at blinke i en rød og blå farve. Aktiver Bluetooth på din telefon og tilslut den som beskrevet ovenover. Sluk Bluetooth på den første telefon og gentag

forbindelsesprocessen på den anden telefon. Når du er færdig skal du tænde Bluetooth på den første telefon og forbinde den til headsettet.

Dit headset vil selv forsøge at genoprette den tabte forbindelse. Hvis ikke den selv forsøger at genskabe forbindelsen, skal du trykke på den multifunktionelle knap en gang eller forbinde telefonen manuelt.

LED-lys

- Rød under opladning
- Blå ved endt opladning
- Blinker rødt med en stemmemeddelelse der informerer om, at batteriniveauet er lavt.